

Подключение фискального регистратора

Программа “Водяной” поддерживает работу с новыми моделями фискальных регистраторов наиболее распространенных марок (АТОЛ и Штрих-М) в соответствии с требованиями к онлайн-кассам.

Для работы с другими ФР потребуется разработка заказных дополнительных модулей.

ВАЖНО! ККМ должна быть именно фискальным регистратором, т.е. поддерживать работу с учетными программами. Автономные ККМ (в т.ч., Атол-90ф без дополнительных платных прошивок) НЕ ПОДОЙДУТ, т.к. не имеют возможности взаимодействовать ни с какой учетной системой.

Если Водяной запускается **в терминальном режиме** (особенно на удаленных виртуальных машинах) и нет возможности подключить регистратор непосредственно к серверу, **крайне желательно наличие** у кассового оборудования **сетевого порта** или wi-fi модуля. Это более стабильный и быстрый вариант подключения, в отличие от проброса порта.

Выбор версии драйвера ККМ

Драйвер обязательно должен быть установлен в 32-битной версии, иначе взаимодействие с ним будет невозможno.

Для драйверов Атол поддерживается версии 10.x.

Для драйверов Штрих-М - версии 4.x (Важно! Установку драйвера Штрих-М обязательно запускать от имени администратора или пользователя «система», в противном случае он будет виден в сеансе обычного пользователя, но недоступен службе)

После установки проверьте работу с ККМ через тест драйвера, например, сформируйте отчет без гашения (для Штрих-М тест драйвера также запустите от имени администратора или системы).

Настройка Водяного для работы с ФР

После настройки собственно аппарата необходимо назначить его пользователю в программе.


1) Создаем запись в справочнике “торговое оборудование” Для фискальных регистраторов с драйвером разработки Штрих-М в поле “модель” должно быть указано **“Штрих-М”** (именно в таком регистре букв).

Основные	Сканер ШК, считыватель МК	Фискальный регистратор
Код:		
Входит в группу:		
Наименование:	ФР Штрих	
СОМ-порт:	СОМ1	
Скорость порта:	115200	
Модель:	Штрих-М	
Включено:	Да	

Для фискальных регистраторов с драйвером **Атол** настройка отличается только тем, что

вместо "Штрих-М" следует указать "**атол10**".

2. Созданную запись указать для кассира в меню администрирование – пользователи



При следующем входе пользователя в программу будет работать фискальный регистратор. Появится возможность по нажатию кнопки "чек" сформировать фискальный документ с составом товаров:

- из расходной накладной
- чек возврата прихода из документа возврата товаров покупателем
- в случае необходимости – из счета.

При проведении документа "чек ККМ" (по кнопке "OK") чек пробивается автоматически.

Возможна отправка копии чека на электронную почту или телефон клиента. Для этого необходимо заполнить поле, обозначенное на рисунке:

Улица	Дом	Кор.	Кв./оф. Кв.	Подъезд	Код под.	Этаж	Остановил
1-й Берестяной пер Ростов	21		кв.			0	

Грузополучатель: _____

Грузопол. сч.-ф.: _____

Послед. накл.: 13.03.2022

Первая накл.: 02.12.2019

Эл. почта или телефон для отправки чека ОФД: info@vodasoft.ru

Пункт разгрузки: _____

Индекс: _____

Одновременная работа с ККМ

Появилась возможность совместного использования аппарата, подключенного к серверу Водяного, несколькими пользователями.

Для этого необходимо 1) установить [службу Водяного](#), пользователю Служба назначить ККМ Атол или Штрих-М.

2) Дополнительно создать в справочнике торгового оборудования фискальный регистратор с моделью srv и указать его на вкладке «торговое оборудование» для остальных пользователей. Примечание. Для работы в этом режиме аппарат должен быть непосредственно подключен к серверу, где работает служба Водяного, либо подключен к локальной сети. Работа через «проброшенный» СОМ-порт в терминальном режиме не рекомендуется из-за низкой надежности соединения и сложностей настройки.

Параметры СОМ-порта (номер, скорость) для фискальных регистраторов, как правило, задавать не надо, но иногда это может потребоваться (например, если подключено несколько ККМ к компьютеру). Имя порта задается в виде COM1 (или COM2 и т.д.)

Основные	Сканер ШК, считыватель МК	Фискальный регистратор	МП-устар.
Код:	10000000000001		
Входит в группу:	<input type="button" value="▼"/>		
Наименование:	Атол - ТОЛЬКО для службы		
СОМ-порт или ip-адрес:порт:	192.168.7.77:5555		
Скорость порта (для ФР не требуется):	<input type="button" value="▼"/>		
Модель:	Атол10		
Включено:	Да		

В приведенном примере задан ip-адрес и порт удаленной ККМ.

[Использование ККМ в комплексе с мобильным приложением требует дополнительных настроек](#)

From:
<https://vodasoft.ru/wiki/> - **Водяной**



Permanent link:
<https://vodasoft.ru/wiki/doku.php?id=%D0%BA%D0%BA%D0%BC&rev=1666330764>

Last update: **2022/10/21 08:39**