

Для добавления пользователя следует:

- 1) в администрирование - пользователи добавить новую строку, указать название, права, заполнить при необходимости эл. почту и телефон
- 2) в справочники - расчеты с сотрудниками - сотрудники создать строку, указав фамилию, имя, отчество, должность
- 3) связать пользователя и сотрудника через справочники - структура компании - инд. настройки пользователей
- 4) при первом входе нового пользователя в программу в форме ввода пароля стереть имя существующего пользователя и набрать имя нового в точном соответствии с тем, как задали в п.1. В дальнейшем новый пользователь будет в списке.

Ниже приведено более подробное описание упомянутых справочников.

Справочник "Пользователи"

В этом справочнике перечисляются все сотрудники, имеющие доступ к программе. Минимально необходимый набор данных - имя пользователя, набор прав и пароль.

Основные | Эл. почта | Прокси-сервер | Торг. оборудование | IP-телефония

Оформление отчетов

Код: 1000000000002

Входит в группу:

Имя пользователя: Администратор

Ф.И.О.: Иванов Иван Иванович

Набор прав (роль): Администраторы

Глубина журнала документов, дней: 1

Не запускать автообмен от имени пользователя

Запускать HTTP сервер мобильного приложения

Двусторонняя печать (при поддержке принтером)

В режиме сервера обеспечивать доступ к API по HTTP

Режим сервера

Ф.И.О. кассира: Иванов И.И.

ИНН кассира: 123456789012

Установить пароль

Последний вводится с помощью кнопки

Поле «Глубина журнала документов, дней» определяет, за сколько дней будут показаны документы при открытии любого журнала (например, 1 соответствует сегодняшнему дню, 2 - со вчерашнего по сегодняшний и т.д.).

Это не запрещает пользователю вручную изменить период журнала и увидеть более ранние документы.

Также параметр не влияет на возможность редактирования документов (она ограничивается в [наборе прав](#)).

ФИО кассира и его ИНН могут быть заданы, если пользователь работает с ККМ и передача этих

параметров поддерживается самим кассовым аппаратом. Если не указывать, в чек будут выведены данные, введенные в аппарат через драйвер фискального регистратора.

Электронная почта пользователя

Заполнив соответствующую вкладку, даем возможность отправлять письма прямо из программы.

Основные | Эл. почта | Прокси-сервер | Торг. оборудование | IP-телефония

Оформление отчетов

Адрес эл. почты отправителя:

Имя польз. эл.почты:

Пароль эл.почты:

SMTP сервер:

SMTP порт:

Требуется аутентификация

SSL

Отсылать копию себе

Сразу отправлять письмо

Подпись отправителя:

Параметры те же, что и для любого почтового клиента.

Торговое оборудование

На соотв. вкладке можно выбрать записи, ранее созданные в меню «администрирование - торговое оборудование»

Индивидуальные настройки пользователя

Для правильного заполнения документов (в частности, поля «Диспетчер» в накладных), созданного пользователя следует сопоставить с сотрудником фирмы.

В справочники - структура компании - [инд. настройки пользователей](#) создаем новую строку.

В ней

указываем пользователя, сотрудника, как правило разрешаем редактировать цены. Через инд. настройки, при необходимости можно назначить пользователю иной набор значений по умолчанию, если это не требуется - оставляем «основной».

Если продажи в программе уже проводились, а справочник индивидуальных настроек не был заполнен для всех или некоторых пользователей, можно проставить данные о продажах в разрезе диспетчеров, пользуясь [инструкцией](#).

Создание "серверного" пользователя

Для выполнения регламентных задач, работы облачных АТС, мобильного приложения и различных интеграций лучше выделить специального пользователя, не требующего дополнительной лицензии и минимизирующего нагрузку на сервер. Называем пользователя, например, «Сервер» и ВКЛЮЧАЕМ флажок «режим сервера».

Основные | Эл. почта | Прокси-сервер | Торг. оборудование | IP-телефония

Оформление отчетов

Код: 1000000000008

Входит в группу: [dropdown]

Имя пользователя: [Сервер]

Ф.И.О.: [input]

Набор прав (роль): [Администраторы]

Глубина журнала документов, дней: [1]

Не запускать автообмен от имени пользователя

Запускать HTTP сервер мобильного приложения

Двусторонняя печать (при поддержке принтером)

В режиме сервера обеспечивать доступ к API по HTTP

Режим сервера

Ф.И.О. кассира: [input]

ИНН кассира: [input]

Созданную запись можно задействовать в справочнике [«облачные АТС»](#)

Если установить флажок «В режиме сервера обеспечивать доступ к API по HTTP», программа в сеансе этого пользователя будет ожидать [API-запросов](#) по порту 10400.

Если установить флажок «Запускать HTTP сервер мобильного приложения», программа в сеансе этого пользователя будет обмениваться данными с [мобильными приложениями водителей](#) (по умолчанию через порт 10380 с возможностью изменения в справочнике параметров интеграции).

Указание внутреннего телефонного номера

На вкладке “IP-телефония” выбираем [внутренний номер](#) пользователя.

Основные | Эл. почта | Прокси-сервер | Торг. оборудование | **IP-телефония**

Оформление отчетов

Внутренний номер (софтфон): [505]

После очередного входа в систему, пользователю станут доступны функции телефонии: в главном меню появится надпись “софтфон вкл.”, которая при входящем звонке будет заменяться на информацию о звонящем; двойной щелчок по номеру будет приводить к открытию карточки клиента или созданию нового клиента (если телефон не найден в справочнике адресов).

Исходящие звонки доступны из справочника контрагентов, а также из документа

“планирование доставки”. При наличии у клиента нескольких номеров предлагается выбор из списка перед звонком. После запуска исходящего звонка у оператора звонит телефон (софтфон), после ответа оператора происходит соединение с клиентом, т.е у клиента телефон не звонит, пока оператор не снимет трубку.

From:
<https://vodosoft.ru/wiki/> - Водяной

Permanent link:
<https://vodosoft.ru/wiki/doku.php?id=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8&rev=1596179019>

Last update: 2020/07/31 10:03

